

MODELL		NC-X900
BYOD	BYOD: unterstützte Betriebssysteme	Windows 7/8/10 (32- und 64-Bit), macOS 10.7 und höher, Ubuntu 18.04 und höher, iOS 11.0 und höher, Android 5.0 und höher Screen Mirroring für iOS und Android Windows 10 Miracast
	Split-Screen	Bis zu 4, dynamisches Layout
	Auflösung bei Screen Mirroring	Bis zu 4K-UHD, 30 Bilder/s
	Ausgangsauf- lösung	4K-UHD (3840 x 2160), 1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720)
FEATURES	Zusammenarbeit	Windows 10 Extended Desktop, Moderator, AirNote für Kommentare von Meetingteilnehmern, Novo Screennote für virtuelles Whiteboard
	Produktivität	Meeting-ID, Support für Verbindung über QR-Code, PIN-Verbindung
	Digital Signage-Infotafel	NovoDS Digital Signage – Mitteilungs- und Infotafel, intuitive Drag&Drop-Oberfläche, flexibles Erstellen von Playlists, dynamischer Inhalt von Text, Audio, Fotos und Videos zu Webseiten, Twitter, RSS, Google Kalender, Wetter und mehr.
	Drahtlose Bildschirmduplizierung	NT Live-Sender und -Empfänger für die drahtlose Bildschirmduplizierung
	Sicherheit	Duales Netzwerk (WLAN und LAN), AES-256-Verschlüsselung, Kensington-Sicherung
KONNEKTIVITÄT	WLAN	802.11ac, b/g/n, 2,4 GHz und 5 GHz 2T2R mit zwei externen Antennen Duale WLAN-Module (ein fest zugewiesener Kanal für Miracast)
	Ausgabe	HDMI-Ausgang Audio-Ausgang (3,5-mm-Klinkenstecker)
	Eingang	Ethernet RJ45 (PoE); USB Typ A x 1 USB Typ C x 1; microSD-Steckplatz; HDMI-Eingang; Line-In (3,5-mm-Klinkenstecker); RS-232-Klinkenstecker Gleichstromanschlussbuchse
SYSTEM	CPU	Six-Core ARM
	Speicher	16 GB
ALLGEMEIN	Stromversorgung	Eingangsleistung Netzteil: 100–240 V Wechselspannung, 50/60 Hz Ausgangsleistung Netzteil: 5 V/3 A Verbrauch: 15 W
	Produktabmessungen (B x T x H)	195,8 x 139,8 x 28 mm
	Gewicht (netto)	446 g
	Lieferumfang	Haupteinheit, 2 Antennen, HDMI-Kabel, USB-Kabel, Netzadapter, Fernbedienung mit Batterien, Wandhalterung, Bedienungsanleitung
	Optionales Zubehör	LauncherPlus (USB Typ A), LauncherPlus (USB Typ C), LauncherOne (USB Typ A)
	Garantie	3 Jahre



MODELL		NC-X700
BYOD	BYOD: unterstützte Betriebssysteme	Windows 7/8/10 (32- und 64-Bit), macOS 10.7 und höher, Ubuntu 18.04 und höher, iOS 11.0 und höher, Android 5.0 und höher
		Screen Mirroring für iOS und Android
		Windows 10 Miracast
	Split-Screen	Bis zu 4, dynamisches Layout
	Auflösung bei Screen Mirroring	Bis zu 4K-UHD, 30 Bilder/s
	Ausgangsauf- lösung	4K-UHD (3840 x 2160), 1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720)
FEATURES	Zusammenarbeit	Windows 10 Extended Desktop, Moderator, AirNote für Kommentare von Meetingteilnehmern, Novo Screennote für virtuelles Whiteboard
	Produktivität	Meeting-ID, Support für Verbindung über QR-Code, PIN-Verbindung
	Digital Signage-Infotafel	NovoDS Digital Signage – Mitteilungs- und Infotafel, intuitive Drag&Drop-Oberfläche, flexibles Erstellen von Playlists, dynamischer Inhalt von Text, Audio, Fotos und Videos zu Webseiten, Twitter, RSS, Google Kalender, Wetter und mehr.
	Drahtlose Bildschirmduplizierung	NT Live-Empfänger für die drahtlose Bildschirmduplizierung
	Sicherheit	Duales Netzwerk (WLAN und LAN), AES-256-Verschlüsselung, Kensington-Sicherung
KONNEKTIVITÄT	WLAN	802.11ac, b/g/n, 2,4 GHz und 5 GHz 2T2R mit zwei externen Antennen
	Ausgabe	HDMI-Ausgang Audio-Ausgang (3,5-mm-Klinkenstecker)
	Eingang	Ethernet RJ45; USB Typ A x 1 USB Typ C x 1; microSD-Steckplatz; RS-232-Klinkenstecker Gleichstromanschlussbuchse
SYSTEM	CPU	Six-Core ARM
	Speicher	16 GB
ALLGEMEIN	Stromversorgung	Eingangsleistung Netzteil: 100–240 V Wechselspannung, 50/60 Hz Ausgangsleistung Netzteil: 5 V/3 A Verbrauch: 15 W
	Produktabmessungen (B x T x H)	151 x 117 x 24,7 mm
	Gewicht (netto)	270 g
	Lieferumfang	Haupteinheit, 2 Antennen, HDMI-Kabel, USB-Kabel, Netzadapter, Fernbedienung mit Batterien, Wandhalterung, Bedienungsanleitung
	Optionales Zubehör	LauncherPlus (USB Typ A), LauncherPlus (USB Typ C), LauncherOne (USB Typ A)
	Garantie	3 Jahre



MODELL		NovoPro NP2000
BYOD	BYOD: unterstützte Betriebssysteme	Windows 7/8/10 (32- und 64-Bit), macOS 10.7 und höher, Ubuntu 18.04 und höher, iOS 11.0 und höher, Android 5.0 und höher
		Screen Mirroring für iOS und Android
		Miracast wird nicht unterstützt
	Split-Screen	Bis zu 4, dynamisches Layout
	Auflösung bei Screen Mirroring	Bis zu 1080p, 30 Bilder/s
	Ausgangsau- flösung	1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720)
FEATURES	Zusammenarbeit	Windows 10 Extended Desktop, Moderator, Education Mode Preview, AirNote, Novo Screennote für virtuelles Whiteboard
	Produktivität	Verbindung über QR-Code, PIN-Verbindung
	Digital Signage-Infotafel	-
	Drahtlose Bildschirmdupli- zierung	-
	Sicherheit	Duales Netzwerk (WLAN und LAN), AES-256-Verschlüsselung, Kensington-Sicherung
KONNEKTIVITÄT	WLAN	802.11ac, b/g/n, 2,4 GHz und 5 GHz 2T2R mit zwei internen Antennen
	Ausgabe	HDMI-Ausgang
	Eingang	Ethernet RJ45; USB Typ A; microSD-Steckplatz; microUSB-Leistungseingang
SYSTEM	CPU	Quad-Core ARM
	Speicher	8 GB
ALLGEMEIN	Stromversorgung	Eingangsleistung Netzteil: 100-240 V Wechselspannung, 50/60 Hz Ausgangsleistung Netzteil: 5 V/2 A Verbrauch: 10 W
	Produktabmes- sungen (B x T x H)	120 x 75 x 16 mm
	Gewicht (netto)	128 g
	Lieferumfang	Haupteinheit, HDMI-Kabel, USB-Kabel, Netzadapter, Fernbedienung mit Batterien, Wandhalterung, Bedienungsanleitung
	Optionales Zubehör	LauncherPlus (USB Typ A), LauncherPlus (USB Typ C), LauncherOne (USB Typ A)
	Garantie	3 Jahre



MODELL		NC-X300
BYOD	BYOD: unterstützte Betriebssysteme	Windows 7/8/10 (32- und 64-Bit), macOS 10.7 und höher, Ubuntu 18.04 und höher, iOS 11.0 und höher, Android 5.0 und höher
		Screen Mirroring für iOS und Android
		Miracast wird nicht unterstützt
	Split-Screen	Bis zu 2, nebeneinander
	Auflösung bei Screen Mirroring	Bis zu 1080p, 30 Bilder/s
	Ausgangsau- flösung	1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720)
FEATURES	Zusammenarbeit	Windows 10 Extended Desktop, Moderator, AirNote für Kommentare von Meetingteilnehmern, Novo Screennote für virtuelles Whiteboard
	Produktivität	Verbindung über QR-Code, PIN-Verbindung
	Digital Signage- Infotafel	–
	Drahtlose Bildschirmdupli- zierung	–
	Sicherheit	Duales Netzwerk (WLAN und LAN), AES-256-Verschlüsselung, Kensington-Sicherung
KONNEKTIVITÄT	WLAN	802.11ac, b/g/n, 2,4 GHz und 5 GHz 1T1R mit einer externen Antenne
	Ausgabe	HDMI-Ausgang Audio-Ausgang (3,5-mm-Klinkenstecker)
	Eingang	USB Typ A; microSD-Steckplatz; Gleichstromanschlussbuchse
SYSTEM	CPU	Quad-Core ARM
	Speicher	8 GB
ALLGEMEIN	Stromversorgung	Eingangsleistung Netzteil: 100–240 V Wechselspannung, 50/60 Hz Ausgangsleistung Netzteil: 5 V/2 A Verbrauch: 10 W
	Produktab- messungen (B x T x H)	100 x 100 x 20 mm
	Gewicht (netto)	184 g
	Lieferumfang	Haupteinheit, Antenne, HDMI-Kabel, USB-Kabel, Netzadapter, USB-Ethernet-Adapter, Wandhalterung, Bedienungsanleitung, QL300 LauncherPlus
	Optionales Zubehör	LauncherPlus (USB Typ A), LauncherPlus (USB Typ C), LauncherOne (USB Typ A)
	Garantie	3 Jahre



NovoEnterprise



Modell	NE3000EU
Unterstütztes Betriebssystem	Windows 7/8/10 (32- und 64-Bit), Mac 10.7 und höher, iOS 7.0 und höher, Android 4.0 und höher
Desktopstreaming	bis zu WUXGA/1080p, 60 Bilder/s
Screen Mirroring	Miracast oder Google Cast für Android, AirPlay für iOS
WLAN	802.11ac, b/g/n, 2,4 GHz und 5 GHz, 2T2R mit externer Antenne
Auflösung (Ausgabe)	HD1080p (1920 x 1080) WUXGA (1920 x 1200) WXGA (1280 x 800) HD720p (1280 x 720) XGA (1024 x 768)
Ausgang	HDMI-Ausgang, Audio-Ausgang: 3,5 mm Klinkenstecker
Eingang	Ethernet RJ45 (PoE); USB Type A x 2; microSD-Steckplatz; HDMI-Eingang; AUX-Eingang; Audio-In 3.5mm Mini-Buchse; DC-Leistungseingang;
Sicherheit	Duales Netzwerk, AES-128-Verschlüsselung, Kensington-Sicherung
Abmessungen (T x B x H)	165 x 123 x 21 mm
Gewicht	250 g
Stromversorgung	Eingangsleistung AC-Adapter: 100-240 V Wechselspannung, 50/60 Hz Ausgangsleistung AC-Adapter: 5 V/2 A, Verbrauch: 10 W
Garantie	3 Jahre

MODELL		NC-X300	NP2000	NC-X700	NC-X900
BYOD	BYOD: unterstützte Betriebssysteme	Windzows 7/8/10 (32- und 64-Bit), macOS 10.7 und höher, Ubuntu 18.04 und höher, iOS 11.0 und höher, Android 5.0 und höher			
		Screen Mirroring für iOS und Android			
		Miracast wird nicht unterstützt		Windows 10 Miracast	
	Split-Screen	Bis zu 2, nebeneinander	Bis zu 4, dynamisches Layout		
	Auflösung bei Screen Mirroring	Bis zu 1080p, 30 Bilder/s		Bis zu 4K-UHD, 30 Bilder/s	
	Ausgangsau- flösung	1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720)		4K-UHD (3840 x 2160), 1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720)	
FEATURES	Zusammenarbeit	Windows 10 Extended Desktop, Moderator, AirNote für Kommentare von Meetingteilnehmern, Novo Screennote für virtuelles Whiteboard			
	Produktivität	Verbindung über QR-Code, PIN-Verbindung		Meeting-ID, Support für Verbindung über QR-Code, PIN-Verbindung	
	Digital Signage- Infotafel	-		NovoDS Digital Signage – Mitteilungs- und Infotafel, intuitive Drag&Drop-Oberfläche, flexibles Erstellen von Playlists, dynamischer Inhalt von Text, Audio, Fotos und Videos zu Webseiten, Twitter, RSS, Google Kalender, Wetter und mehr.	
	Drahtlose Bildschirmdupli- zierung	-		NT Live-Empfänger für die drahtlose Bildschirmdupli- zierung	NT Live-Sender und -Emp- fänger für die drahtlose Bildschirmduplizierung
	Sicherheit	Duales Netzwerk (WLAN und LAN), AES-256-Verschlüsselung, Kensington-Sicherung			
KONNEKTIVITÄT	WLAN	802.11ac, b/g/n, 2,4 GHz und 5 GHz 1T1R mit einer externen Antenne	802.11ac, b/g/n, 2,4 GHz und 5 GHz 2T2R mit zwei internen Antennen	802.11ac, b/g/n, 2,4 GHz und 5 GHz 2T2R mit zwei externen Antennen	802.11ac, b/g/n, 2,4 GHz und 5 GHz 2T2R mit zwei externen Antennen Duale WLAN-Module (ein fest zugewiesener Kanal für Miracast)
	Ausgabe	HDMI-Ausgang Audio-Ausgang (3,5-mm-Klinkenstecker)	HDMI-Ausgang	HDMI-Ausgang Audio-Ausgang (3,5-mm-Klinkenstecker)	
	Eingang	USB Typ A; microSD-Steckplatz; Gleichstroman- schlussbuchse	Ethernet RJ45; USB Typ A; microSD-Steckplatz; microUSB-Leistungsein- gang	Ethernet RJ45; USB Typ A x 1 USB Typ C x 1; microSD-Steckplatz; RS-232-Klinkenstecker Gleichstroman- schlussbuchse	Ethernet RJ45 (PoE); USB Typ A x 1 USB Typ C x 1; microSD-Steckplatz; HDMI-Eingang; Line-In (3,5-mm-Klinken- stecker); RS-232-Klinkenstecker Gleichstroman- schlussbuchse
SYSTEM	CPU	Quad-Core ARM		Six-Core ARM	
	Speicher	8 GB		16 GB	
ALLGEMEIN	Stromversorgung	Eingangsleistung Netzteil: 100–240 V Wechselspan- nung, 50/60 Hz Ausgangsleistung Netzteil: 5 V/2 A Verbrauch: 10 W		Eingangsleistung Netzteil: 100–240 V Wechselspan- nung, 50/60 Hz Ausgangsleistung Netzteil: 5 V/3 A Verbrauch: 15 W	
	Produktab- messungen (B x T x H)	100 x 100 x 20 mm	120 x 75 x 16 mm	151 x 117 x 24,7 mm	195,8 x 139,8 x 28 mm
	Gewicht (netto)	184 g	128 g	270 g	446 g
	Lieferumfang	Haupteinheit, Antenne, HDMI-Kabel, USB-Kabel, Netzadapter, USB-Ether- net-Adapter, Wandhal- terung, Bedienungsanlei- tung, QL300 LauncherPlus	Haupteinheit, HDMI-Ka- bel, USB-Kabel, Netza- dapter, Fernbedienung mit Batterien, Wandhalterung, Bedienungsanleitung	Haupteinheit, 2 Antennen, HDMI-Kabel, USB-Kabel, Netzadapter, Fernbe- dienung mit Batterien, Wandhalterung, Bedienungsanleitung	Haupteinheit, 2 Antennen, HDMI-Kabel, USB-Kabel, Netzadapter, Fernbe- dienung mit Batterien, Wandhalterung, Bedienungsanleitung
	Optionales Zubehör	LauncherPlus (USB Typ A), LauncherPlus (USB Typ C), LauncherOne (USB Typ A)			
	Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre

MODELL		NovoCast NC1000	NovoPro NP2000
BYOD	BYOD: unterstützte Betriebssysteme	Windows 7/8/10 (32- und 64-Bit), macOS 10.7 und höher, iOS 11.0 und höher, Android 5.0 und höher	Windows 7/8/10 (32- und 64-Bit), macOS 10.7 und höher, Ubuntu 18.04 und höher, iOS 11.0 und höher, Android 5.0 und höher
		Screen Mirroring für iOS und Android	
		Miracast wird nicht unterstützt	
	Split-Screen	Bis zu 2, nebeneinander	Bis zu 4, dynamisches Layout
	Auflösung bei Screen Mirroring	Bis zu 1080p, 30 Bilder/s	
	Ausgangsauflösung	1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720)	
FEATURES	Zusammenarbeit	Windows 10 Extended Desktop, Moderator, Education Mode Preview, AirNote, Novo Screennote für virtuelles Whiteboard	
	Produktivität	Verbindung über QR-Code, PIN-Verbindung	
	Digital Signage-Infotafel	-	
	Drahtlose Bildschirmduplizierung	-	
	Sicherheit	Duales Netzwerk (WLAN und LAN), AES-256-Verschlüsselung, Kensington-Sicherung	
KONNEKTIVITÄT	WLAN	802.11ac, b/g/n, 2,4 GHz und 5 GHz 1T1R mit einer externen Antenne	802.11ac, b/g/n, 2,4 GHz und 5 GHz 2T2R mit zwei internen Antennen
	Ausgabe	HDMI-Ausgang Audio-Ausgang (3,5-mm-Klinkenstecker)	HDMI-Ausgang
	Eingang	USB Typ A; microSD-Steckplatz; Gleichstromanschlussbuchse	Ethernet RJ45; USB Typ A; microSD-Steckplatz; microUSB-Leistungseingang
SYSTEM	CPU	Quad-Core ARM	
	Speicher	8 GB	
ALLGEMEIN	Stromversorgung	Eingangsleistung Netzteil: 100–240 V Wechselspannung, 50/60 Hz Ausgangsleistung Netzteil: 5 V/2 A Verbrauch: 10 W	
	Produktabmessungen (B x T x H)	100 x 100 x 20 mm	120 x 75 x 16 mm
	Gewicht (netto)	184 g	128 g
	Lieferumfang	Haupteinheit, Antenne, HDMI-Kabel, USB-Kabel, Netzadapter, USB-Ethernet-Adapter, Wandhalterung, Bedienungsanleitung	Haupteinheit, HDMI-Kabel, USB-Kabel, Netzadapter, Fernbedienung mit Batterien, Wandhalterung, Bedienungsanleitung
	Optionales Zubehör	-	LauncherPlus (USB Typ A), LauncherPlus (USB Typ C), LauncherOne (USB Typ A)
	Garantie	3 Jahre	3 Jahre