



NovoConnect NC-X900 — centrum komunikacji wizualnej do nowoczesnej sali konferencyjnej.

Bezprzewodowe udostępnianie ekranu w wysokiej rozdzielczości z możliwością płynnego przełączenia w tryb Digital Signage w 4K

NovoConnect NC-X900 to flagowy produkt w ofercie, pozwalający bezprzewodowo udostępniać zawartość ekranu na dowolnym wyświetlaczu w najwyższej jakości oraz współpracować podczas spotkań. Ponadto oferuje on możliwość bezproblemowego przełączenia w tryb Digital Signage w 4K przed spotkaniem lub po nim. Nawiązanie połączenia bezprzewodowego jest proste dzięki aplikacji NovoConnect, pozwalającej udostępniać treści z dowolnego urządzenia. Użytkownicy urządzenia NC-X900 korzystać mogą z obsługi dwóch sieci Wi-Fi oraz dedykowanego pasma zarezerwowanego na potrzeby natywnych funkcji udostępniania w systemach Windows (Miracast), macOS i iOS (AirPlay) oraz Android (Google Cast). Goście mogą nawiązać bezpośrednie połączenie poprzez Wi-Fi z dowolnego laptopa przy użyciu opcjonalnego modułu USB LauncherPlus.

Features

- Natychmiastowe udostępnianie ekranu w oryginalnej rozdzielczości 4K i duplikowanie ekranu w czasie rzeczywistym
- Dedykowane pasmo Wi-Fi na potrzeby udostępniania przy użyciu technologii Miracast (komputery z systemem Windows 10)
- Zasilanie przez Ethernet (PoE), upraszczające wdrożenia na dużą skalę
- Zarządzanie zdalne poprzez sieć, szyfrowanie AES-256, obsługa dwóch sieci oraz konfiguracja hasła pozwalająca zapewnić bezpieczeństwo danych
- Możliwość jednoczesnego dekodowania wideo w rozdzielczości 4K z dwóch źródeł w trybie Digital Signage
- Wyjątkowe rozwiązanie do współpracy bezprzewodowej i Digital Signage



MODEL		NC-X900
BYOD	BYOD - obsługiwane systemy	Windows 7/8/10 (wersje 32- i 64-bitowe), macOS 10.7 i nowsze, Ubuntu 18.04 i nowsze, iOS 11.0 i nowsze, Android 5.0 i nowsze Udostępnianie ekranu dla systemów iOS i Android Windows 10 Miracast
	Dzielenie ekranu	Do 4 ekranów w układzie dynamicznym
	Rozdzielczość udostępniania	Up to 4K-UHD, 30 fps
	Rozdzielczość wyjściowa	4K-UHD (3840 x 2160), 1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720)
	FUNKCJE	Współpraca Aplikacja NovoConnect
Produktywność		Obsługa połączenia poprzez kod QR
Digital Signage		Digital Signage NovoDS – tablica wiadomości i ogłoszeń; możliwość jednoczesnego dekodowania video z dwóch źródeł; intuicyjny interfejs „przeciągnij i upuść”; elastyczne tworzenie list odtwarzania; dynamiczna zawartość – od tekstu, dźwięku, zdjęć i filmów po strony internetowe, Twittera, źródła RSS, Kalendarz Google, pogodę itp.
Duplikowanie ekranu poprzez sieć (bezprowodową lub Ethernet)		Nadajnik i odbiornik NT Live do bezprzewodowego duplikowania ekranu
Bezpieczeństwo		ISO 27001, obsługa dwóch sieci (Wi-Fi i LAN); szyfrowanie AES-256, blokada Kensington Lock, identyfikator spotkania, funkcja podłączania przy użyciu kodu PIN
Ulepszone możliwości sprzętowe		AirPlay: wykrywanie przez Bluetooth, zegar uśpienia, punkt dostępu Wi-Fi 5 GHz
ŁĄCZNOŚĆ	WiFi	802.11ac, b/g/n, 2,4 GHz i 5 GHz, 2T2R z 2 antenami zewnętrznymi. Dwa moduły Wi-Fi (jeden dedykowany funkcji Miracast)
	Wyjście	Wyjście HDMI, wyjście audio (gniazdo jack 3,5 mm)
	Wejście	Ethernet RJ45 (PoE) USB typu A × 1 USB typu C × 1 Gniazdo kart microSD Wejście HDMI Line-In 3,5 mm minijack Gniazdo jack zgodne ze standardem RS-232 Gniazdo zasilania DC
	SYSTEM	Procesor
	Pamięć danych	16GB
GENERAL	Zasilanie	Wejście do zasilacza AC: AC 100–240 V, 50/60 Hz. Wyjście z zasilacza AC: 5V/3A. Zużycie: 15 W
	Wymiary produktu (dł. × szer. × wys.)	195.8 x 139.8 x 28 mm
	Masa (netto)	446 g
	Zawartość opakowania	Jednostka główna, 2 anteny, kabel HDMI, kabel USB, zasilacz, pilot z bateriami, zestaw do montażu na ścianie, zestaw dokumentów
	Akcesoria opcjonalne	LauncherPlus (USB typu A), LauncherPlus (USB typu C), LauncherOne (USB typu A) i NovoDS Cloud
	Gwarancja	3 lata

NC-X900 Łączność



Funkcje modułu LauncherPlus

Opcjonalny moduł Launcher działający w trybie plug and play, pozwalający gościom i członkom zespołu natychmiast połączyć się z jednostką NovoConnect przy użyciu laptopa.

