



MODEL		NovoCast NC1000
BYOD	BYOD: unterstützte Betriebssysteme	Windows 7/8/10 (32- und 64-Bit), macOS 10.7 und höher, iOS 11.0 und höher, Android 5.0 und höher
		Screen Mirroring für iOS und Android
		Miracast wird nicht unterstützt
	Split-Screen	Bis zu 2, nebeneinander
	Gleichzeitige Verbindungen	bis zu 40
	Auflösung bei Screen Mirroring	Bis zu 1080p, 30 Bilder/s
	Ausgangsauflösung	1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720)
FEATURES	Zusammenarbeit	Windows 10 Extended Desktop, Moderator, Education Mode Preview, AirNote, Novo Screennote für virtuelles Whiteboard
	Produktivität	Verbindung über QR-Code, PIN-Verbindung
	Digital Signage-Infotafel	-
	Drahtlose Bildschirm-duplizierung Bildschirmduplizierung	-
	Sicherheit	Duales Netzwerk (WLAN und LAN), AES-256-Verschlüsselung, Kensington-Sicherung
KONNEKTIVITÄT	WLAN	802.11ac, b/g/n, 2,4 GHz und 5 GHz 1T1R mit einer externen Antenne
	Ausgabe	HDMI-Ausgang Audio-Ausgang (3,5-mm-Klinkenstecker)
	Eingang	USB Typ A; microSD-Steckplatz; Gleichstromanschlussbuchse
SYSTEME	CPU	Quad-core ARM
	Speicher	8 GB
ALLGEMEIN	Stromversorgung	Eingangsleistung Netzteil: 100–240 V Wechselspannung, 50/60 Hz Ausgangsleistung Netzteil: 5 V/2 A Verbrauch: 10 W
	Produktabmessungen (B x T x H)	100 x 100 x 20 mm
	Gewicht (netto)	184 g
	Lieferumfang	Haupteinheit, Antenne, HDMI-Kabel, USB-Kabel, Netzadapter, USB-Ethernet-Adapter, Wandhalterung, Bedienungsanleitung
	Optionales Zubehör	LauncherPlus (Moderator-Modus) (SW-Voraussetzung: Vollversion)
	Garantie	3 Jahre