



## Le NovoConnect NC-X300 est une solution de collaboration sans fil simple à utiliser pour les entreprises de toutes tailles

Avec le NovoConnect NC-X300, jusqu'à 8 participants à la réunion peuvent être connectés, et partager sans fil leurs contenus de n'importe quel appareil sur grand écran. Le NC-X300 compatible multiplateformes facilite la collaboration sans fil avec une suite complète de fonctionnalités, y compris la possibilité d'afficher deux participants simultanément, de basculer instantanément vers les autres participants, le partage de fichiers, l'annotation en temps réel, le déport d'interactivité. La configuration du NC-X300 est simple et garantie pour fonctionner instantanément et il est livré avec un LauncherPlus pré-appairé pour qu'un invité puisse se connecter en éliminant le besoin de téléchargement d'un logiciel tiers.

### Caractéristiques

- Partage de contenu sans fil depuis un ordinateur portable, tablette ou smartphone sur l'écran principal
- Jusqu'à deux écrans côte à côte
- Compatibilité multiplateformes avec Windows, macOS, Android et iOS
- Contrôlable à distance via Remote Manager
- Mise à jour gratuite du firmware via internet
- Prise en charge de deux réseaux avec mode point d'accès Wi-Fi sécurisé et intégration au réseau d'entreprise via l'adaptateur USB-Ethernet fourni.
- NC-X300 est livré avec LauncherPlus pré-appairé



MODÈLE		NC-X300
Sécurité		Réseau double Wi-Fi et LAN, cryptage AES-256, encoche Kensington
CONNECTIVITÉ	Wi-Fi	802.11ac, b/g/n, 2,4 et 5 GHz Mode 1T1R avec une antenne externe
	Sortie	HDMI Jack audio 3,5 mm
	Entrée	USB type A Emplacement pour carte microSD Jack CC
SYSTEM	Processeur	Quad Core ARM
	Storage	8 Go
GENERAL	Alimentation	Entrée adaptateur CC : 100 – 240 V CA, 50/60 Hz Sortie adaptateur CC : 5 V/2 A
	Dimensions du produit (L x P x H)	100 x 100 x 20 mm
	Poids net	184 g
	Contenu	LauncherPlus, unité principale, antenne, câble HDMI, câble USB, adaptateur d'alimentation, adaptateur USB vers Ethernet, kit de montage mural, documentation
	Accessoire en option	LauncherPlus (USB type A), LauncherPlus (USB type C), LauncherOne (USB type A)
	Garantie	3 ans

### Connectivité NC-X300



### Fonctionnalités LauncherPlus

